

Brother

## ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER

Professionele all-in-one kleurenlaserprinter voor snel en gemakkelijk printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart-wit. Tevens uitgerust met diverse geavanceerde functies voor zakelijk gebruik

Met hoge printsnelheden in kleur en zwart-wit en een 9,3 cm LCD touchscreen, is de DCP-L8410CDW een flexibele oplossing voor het midden- en kleinbedrijf en kantoren.

De geavanceerde papierinvoer mogelijkheden bieden meer flexibiliteit en zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent met het aanvullen van papier.

Tevens beschikt deze all-in-one over een hele range aan moderne scanfunctionaliteiten waarmee de workflow geoptimaliseerd kan worden.

All-in-one  
DATASHEET



### Specificaties:

Hoge printsnelheden tot 31 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit

Enkelzijdige scansnelheid van 28 ipm in kleur en zwart-wit

Standaard papierinvoer tot 300 vel

Maximale papierinvoer tot 1.050 vel (optioneel)

Automatisch dubbelzijdig printen

Optionele hoge capaciteit tonercartridges beschikbaar voor 6.500 pagina's in zwart-wit en 4.000 pagina's in kleur

Bekabeld netwerk interface  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  
Draadloze netwerk interface  
IEEE 802.11 b/g/n

9,3 cm LCD kleuren touchscreen

### Verhoog de productiviteit

- De productiviteit binnen de werkgroep wordt aanzienlijk verhoogd dankzij hoge printsnelheden tot 31 pagina's per minuut en een scansnelheid van 28 images per minuut in kleur en zwart-wit.
- Beschikt over een bekabelde en draadloze netwerk interface waardoor prestaties en productiviteit gemaximaliseerd worden.
- Snel en eenvoudig printen en scannen vanaf smartphones of tablets met behulp van de gratis Brother iPrint&Scan app, Brother print service plugin voor Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria en AirPrint.
- Minimaliseer downtime met diverse papierinvoer opties en een standaard papiercapaciteit van 300 vel, uitbreidbaar tot maximaal 1.050 vel.

### Voldoet aan de hoogste beveiligingseisen

- Moderne bedrijven hebben behoeften aan het hoogste beveiligingsniveau. Met Secure Function Lock 3.0, Active Directory authenticatie en Internet Protocol Security (IPsec) komt Brother tegemoet aan de gestelde veiligheidseisen.

### Flexibel en zeer lage printkosten

- De DCP-L8410CDW wordt geleverd met tonercartridges voor 3.000 pagina's zwart-wit en 1.800 pagina's in kleur. Met de optionele hoge capaciteit tonercartridges voor 6.500 pagina's zwart-wit en 4.000 pagina's in kleur kunnen de printkosten verder omlaag worden gebracht.

## Algemeen

Technologie	Electrofotografische laserprinter
Laserclassificatie	Klasse 1 laser product (IEC60825-1:2007)
Processor	800MHz – Sub: 133Mhz
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0 en USB Host
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerk interface (WLAN)	IEEE 802.11b/g/n
Geheugen	512 MB
Display	9,3 cm kleuren touchscreen
Snelkoppelingen	48

## Kleurenprinter

Printsnelheid standaard (A4)	Tot 31 pagina's per minuut (kleur en zwart-wit)
Printsnelheid dubbelzijdig (A4) (duplex)	Tot 7 pagina's per minuut (14 zijden per minuut) kleur en zwart-wit
Resolutie	2400dpi (2400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Stille werking	Geluid verminderen door de snelheid te verlagen tot 15 pagina's per minuut
Eerste afdruk (FPOT - First Print Out Time)	Eerste afdruk wordt gemaakt in minder dan 15 seconden vanuit de stand-by stand
Opwarmtijd	Minder dan 31 seconden vanuit de slaapstand
Emulaties	PCL6, BR-Script3 (PostScript <sup>®</sup> 3™ taal emulatie), PDF 1.7, XPS 1.0
Ingebouwde lettertypen (PCL)	73 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen en 16 barcodes
Ingebouwde lettertypen (Postscript)	66 schaalbare lettertypen
Ingebouwde barcodes (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Printer driver

Windows <sup>®</sup>	Windows 10 <sup>®</sup> (32 & 64 bit edities) Windows 8 <sup>®</sup> (32 & 64 bit edities) Windows 7 <sup>®</sup> (32 & 64 bit edities) Windows <sup>®</sup> Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows <sup>®</sup> Server 2008 (32 & 64 edities * Windows <sup>®</sup> Server ondersteunt alleen printen via het netwerk
Macintosh <sup>5</sup>	Mac OS 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x
Linux <sup>6</sup>	CUPS, LPD/LPRng (x86 / x64 omgeving)
Universele printer driver (PostScript)	Universele driver voor Windows <sup>®</sup> waarmee geprint kan worden op Brother laserprinters die PostScript ondersteunen
PCL Driver	Universele PCL XL generieke driver

## Printer driver functies

N-up printen <sup>3</sup>	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's (A4) tot één A4 pagina. (Mac 2, 4, 6, 9, of 16 pagina's)
Poster Printen <sup>4</sup>	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9,16 of 25 vel
Watermerk printen <sup>4</sup>	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen.
ID printen <sup>4</sup>	Voeg identificatie info toe aan afgedrukte documenten. (datum en tijd, korte standaard boodschap of gebruikersnaam PC)
Handmatig dubbelzijdig printen <sup>4</sup> (duplex)	Handmatig dubbelzijdig printen. (Aanbevolen voor afwijkende papier formaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig printen)
Dubbelzijdig printen	Print automatisch duplex
Folder printen <sup>4</sup>	Print documenten in A5 boekvorm m.b.v. de handmatige of automatische duplexfunctie.
Afdruk profielen <sup>3</sup>	Bewaar veelgebruikte driver instellingen als profielen

## USB Host

Direct printen	Rechtstreeks afdrucken vanaf USB flash geheugenstick. Ondersteunde bestandsformaten: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (gemaakt door printer driver), TIFF (gescand door Brother model), XPS version 1.0
Direct scannen	Scan rechtstreeks naar een USB-flashgeheugen. De ondersteunde bestandsformaten zijn: PDF, PDF / A, Beveiligde PDF, ondertekende PDF, JPEG, XPS, TIFF
USB host interface voorzijde	Geschikt voor USB Flash-geheugenstick en NFC kaartlezer

## Papiercapaciteit

Papier invoer <sup>2</sup>	1x 250 vel eerste papierlade 50 vel universele papierinvoer 50 vel automatische documentinvoer
Papier uitvoer	150 vel bedrukte zijde onder 1 vel met bedrukte zijde boven (rechtdoorvoerpad)

## Optionele papiercapaciteit

Papier invoer <sup>2</sup>	250 vel papierlade (LT-330CL) Maximaal 3 optionele papierladen
----------------------------	---

## Papier specificaties

Papiersorten en gewichten	<b>Standaard papierladen:</b> - standaard, gerecycled, gekleurd en briefpapier (tussen 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Universele papierinvoer:</b> - standaard, gerecycled, bond, gekleurd, briefpapier en glanzend <sup>9</sup> papier (tussen 60 -163 g/m <sup>2</sup> ) <b>Dubbelzijdig printen:</b> - standaard, gerecycled, gekleurd, briefpapier en glanzend <sup>9</sup> papier (tussen 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) <b>Automatische documentinvoer:</b> standaard, gerecycled, papier (tussen 64 – 90 g/m <sup>2</sup> )
Enveloppen	Ja, via de universele papierinvoer. Maximaal 10 enveloppen met een totale dikte van 10 mm
Papierformaten	<b>Standaard papierladen:</b> A4, letter, A5, A5 (long edge), A6, executive, legal, folio, Mexico legal <b>Universele papierinvoer:</b> breedte : 7,62 cm tot 21,59 cm. Lengte 12,7 cm tot 35,56 cm <b>Dubbelzijdig printen:</b> A4

1 Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC19798

2 Berekend voor 80 g/m<sup>2</sup> papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows<sup>®</sup> en Mac<sup>®</sup>

4 Alleen beschikbaar voor Windows<sup>®</sup>

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Vereist Brother software

8 Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten. Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

9 Het wordt aanbevolen om de rechte papieruitvoerbaan en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m<sup>2</sup>

## Kleurens scanner

Type scanner	CIS (Contact Image Sensor)
Automatisch dubbelzijdig scannen	Nee
Enkelzijdig scannen kleur en zwart-wit	Ja
Enkelzijdige scansnelheid kleur en zwart-wit	28 ipm (afbeeldingen per minuut)
Scanresolutie vanuit de ADF	Tot 1200 x 600 dpi
Scanresolutie vanaf de glasplaat	Tot 1200 x 2400 dpi
Scanresolutie (geïnterpoleerd)	Tot 19200 x 19200 dpi
Kleurdiepte	24 bit (16.777.216 kleurvarianties)
Grijswaarde	8 bit (256 grijstinten)
Scanfuncties <sup>7</sup>	Document scannen naar e-mail, afbeelding, OCR en bestand Scannen naar netwerkmap (alleen voor Windows®), (S)FTP, FTP via SSL, e-mail server <sup>5</sup> , SharePoint <sup>7</sup> en eenvoudig scannen naar e-mail <sup>6</sup>
Cloud scanfuncties <sup>6</sup>	Scan direct naar Evernote™, Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, OneNote
Optimalisatie functies	Achtergrond verwijderen, blanco pagina verwijderen, ID Scan, 1 naar 2 scan, automatisch rechtzetten (vanuit ADF), PDF bestand van meerdere pagina's of afzonderlijke PDF
Scan naar Microsoft Office	Scan naar Microsoft® Word, Microsoft® Excel en Microsoft® PowerPoint
Scan naar doorzoekbare PDF	Scan documenten naar doorzoekbare PDF bestanden
Scan naar SharePoint	Scant documenten direct naar SharePoint
Scan naar Windows® Webservices	Scan direct naar Windows® zonder de scannerdriver te installeren (beschikbaar vanaf Windows® 7 en hoger)

## Scanner driver

Windows®	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit edities) Windows® 8 (32 & 64 bit edities), Windows® 7 (32 & 64 bit edities),
Macintosh <sup>5</sup>	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
Linux <sup>5</sup>	SANE(32 & 64 bit edities)

## Adresboek

Snelkiesnummers	300 locaties voor e-mailadressen
LDAP	Biedt de mogelijkheid om verbinding te maken met externe adresbestanden die LDAP ondersteunen, zoals Microsoft® Exchange

## Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)	Tot 31 kpm (kopieën per minuut) kleur en zwart-wit
Eerste kopie (FCOT - First Copy Out Time)	In minder dan 17 seconden in kleur en minder dan 16 seconden in zwart-wit vanuit de slaapstand
Kopieer resolutie	Tot 1200 x 600 dpi
Meerdere kopieën / stapel en sorteer	Maakt maximaal 99 kopieën van elke pagina / stapel of sorteer meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1 kopiëren	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina.
2 op1 ID kopiëren	Stelt gebruikers in staat om beide zijden van een ID kaart te kopiëren op één enkele A4 pagina.
Grijstinten	256 grijstinten (8 bit)
Bonnen kopiëren	Produceer duidelijke kopieën van ontvangstbewijzen en kwitanties

## Printen en scannen via mobiele apparaten en het web

Brother iPrint&Scan (Android)	Direct printen van en scannen naar mobiele Android apparaten
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Direct printen van en scannen naar iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Direct printen van en scannen naar smartphone met Windows® Phone besturingssysteem
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 en RT)	Direct printen van en scannen naar Windows® 8 of naar een Windows RT tablet
Google Cloud Print2.0	Print de meest voorkomende bestandstypen via Google Cloud Print
AirPrint	Direct printen en scannen via Apple AirPrint
Mopria	Print de meest voorkomende bestandstypen via Mopria
Brother Print Service Plugin	Print direct vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app
Box <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Box zonder PC
Dropbox <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Dropbox zonder PC
Evernote™ <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Evernote™ zonder PC.
Google Drive™ <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Google Drive™ zonder PC
OneDrive <sup>6</sup>	Printen vanuit en scannen naar Microsoft® OneDrive zonder PC
OneNote <sup>6</sup>	Scannen naar Microsoft® OneNote zonder PC
Creative Centre <sup>6</sup>	Download en print de inhoud vanuit Brother Creative Center

1 Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC19798

2 Berekend voor 80 g/m<sup>2</sup> papier

3 Alleen beschikbaar voor Windows® en Mac®

4 Alleen beschikbaar voor Windows®

5 Optioneel gratis download via <http://support.brother.com>

6 Vereist een internet verbinding

7 Vereist Brother software

8 Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten  
Voor een optimale levensduur van de printer, kan het beste een printer gekozen worden met een aanbevolen aantal afdrucken die ruimschoots voldoet aan de printeisen

9 Het wordt aanbevolen om de rechte papieruitvoerbaan en de stille modus te gebruiken met papiergewichten zwaarder dan 105 g/m<sup>2</sup>

## Netwerk en beveiliging

<b>Bekabelde netwerkaansluiting (LAN)</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Draadloze netwerkaansluiting (WLAN)</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint.
<b>Easy wireless setup</b>	Wi-Fi protected set-up (WPS)
<b>Netwerk protocollen</b>	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
<b>IPv4 ondersteunende protocollen</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTIP client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scan naar e-mail server wordt gedownload.
<b>IPv6 ondersteunende protocollen (standaard uitgeschakeld)</b>	NDP, RA, mDNS, LLNMR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTP's client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3, CIFS client, SNTIP client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP server *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scan naar e-mail server wordt gedownload.
<b>Bekabelde netwerk beveiliging</b>	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4, SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scan naar e-mail server wordt gedownload.
<b>Draadloze netwerk beveiliging</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *POP3 & IMAP4 alleen actief wanneer scan naar e-mail server wordt gedownload
<b>Draadloze certificering</b>	WPA™/WPA2™ - enterprise en personal Wi-Fi protected set-up (WPS)
<b>E-mail notificatie</b>	Automatische e-mail notificatie over de status van de printer
<b>E-mail rapportage</b>	Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres
<b>IP filter</b>	Bepaal welke netwerkgebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)
<b>Secure function lock 3.0</b>	Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 200 gebruikers
<b>Bedienings slot</b>	Beveilig het bedieningspaneel door deze te vergrendelen
<b>Beveiligd printen <sup>3</sup></b>	Beveilig printopdrachten met een 4-cijferige PIN-code
<b>Active directory authenticatie</b>	Afdrukken van printopdrachten via Active Directory
<b>LDAP authenticatie</b>	Afdrukken van printopdrachten via een LDAP ondersteunde database.

## Fleet Management

<b>Unattended installer<sup>4</sup></b>	Drivers en software centraal implementeren of aanpassen.
<b>MSI installer<sup>4</sup></b>	Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory®
<b>Web based management</b>	Machine status op het netwerk bekijken en instellingen configureren via de webbrowser.
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4</sup> &amp; 5</b>	Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Printer drivers installeren op Windows® PC in het netwerk.

## Developers

<b>Brother Solution Interface (BSI)</b>	Developers kunnen specifieke oplossingen ontwikkelen en integreren in het bedieningspaneel of display van Brother scanners, printers en all-in-ones.
---	--

## Verbruiksartikelen en accessoires

<b>Meegleverde tonercartridges</b>	Zwart- 3.000 pagina's <sup>1</sup> Cyaan, Magenta en geel - 1.800 pagina's <sup>1</sup>
<b>Standaard capaciteit tonercartridges</b>	TN-421BK zwart - 3.000 pagina's <sup>1</sup> TN-421C cyaan - 1.800 pagina's <sup>1</sup> TN-421M magenta - 1.800 pagina's <sup>1</sup> TN-421Y geel - 1.800 pagina's <sup>1</sup>
<b>Hoge capaciteit tonercartridges</b>	TN-423BK zwart - 6.500 pagina's <sup>1</sup> TN-423C cyaan - 4.000 pagina's <sup>1</sup> TN-423M magenta - 4.000 pagina's <sup>1</sup> TN-423Y geel - 4.000 pagina's <sup>1</sup>
<b>Overige verbruiksartikelen</b>	Drum (DR-421CL) circa 50.000 pagina's (3 pagina's per opdracht) Circa 30.000 pagina's (1 pagina's per opdracht) Belt unit (BU-330CL) tot 50.000 pagina's Waste toner box (WT-320CL) tot 50.000 pagina's
<b>LT-330CL</b>	Optionele papierlade van 250 vel
<b>CH-1000</b>	Optionele kaartlezer houder
<b>Inhoud verpakking</b>	Tonercartridges, netsnoer, faxesnoer, driver software voor Windows®, Korte installatie handleiding (Interface kabels niet meegeleverd)

De frequentie voor het vervangen van verbruiksartikelen is afhankelijk van de complexiteit van de afdrukken, het dekkingspercentage, papierformaat, pagina's per opdracht en de eigenschappen van het papier.

## Levensduur

<b>Aanbevolen aantal afdrukken per maand</b>	Tot 3.000 pagina's per maand
<b>Maximaal aantal afdrukken per maand <sup>8</sup></b>	Tot 40.000 pagina's per maand

## Afmetingen en gewicht

<b>Met verpakking</b>	(BxDxH) 66,3 x 54,2 x 65,4 cm - 33,3 kg
<b>Zonder verpakking</b>	(BxDxH) 43,5 x 52,6 x 53,9 cm - 27,6 kg

## Milieu

<b>Stroomverbruik</b>	In werking - 580W, stand-by - 70W, slaapstand -10W, diepe slaapstand- 1.3W, uitschakelstand- 0.03W
<b>TEC waarde</b>	1.8kWh / week
<b>Geluidsdruk</b>	In werking - 49dbA Stille modus - 44dbA Stand-by - onhoorbaar
<b>Geluidsvermogen</b>	In werking - 6.56BA Stille modus - 6.0BA Stand-by - onhoorbaar
<b>ECO bespaarstand</b>	Minder stroomverbruik wanneer de printer niet in gebruik is
<b>Toner bespaarstand</b>	Ja
<b>Blue Angel</b>	Ja
<b>Nordic Swan</b>	Ja