



Professionele, compacte en draadloze all-in-one zwart-witlaserprinter

Snel printen met een laag geluidsniveau voor bedrijven

MFC-L2960DW



PRINT



SCAN



KOPIE



FAX



DRAADLOOS

www.brother.nl

Professionele, compacte en draadloze all-in-one zwart-wit laserprinter

Deze professionele, multifunctionele zwart-witlaserprinter is vanwege de veelzijdige functies, het compacte formaat en het lage geluidsniveau ideaal geschikt voor ondernemers en bedrijven.

Deze printer is ook geschikt voor gebruik met Brother Managed Print Service (MPS), waarmee u gebruik kunt maken van automatische levering van cartridges, lage printkosten en onsite reparatieservice.

MFC-L2960DW



- Printen tot 34 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen tot 16 zijden per minuut
- Dubbelzijdig scannen tot 22,5 images per minuut³
- Bekabelde netwerkaansluiting, 5GHz Wi-Fi
- 8,8 cm (3.5") kleurentouchscreen
- Print vanaf PC of mobiele apparaten met de Brother Mobile connect app
- 256MB geheugen
- Dubbelzijdige automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel, papierlade voor 250 vel¹¹
- Wordt geleverd met een tonercartridge voor 1.500 pagina's en super hoge capaciteit tonercartridge voor 5.000 pagina's beschikbaar⁷
- Compatibel met optionele Brother oplossingen¹⁹
- Geschikt voor gebruik in combinatie met Brother Managed Print Service (MPS)

Laag energie- verbruik

De MFC-L2960DW is uitgerust met onze nieuwe PHE-technologie (Planar Heating Element), waarmee het elektriciteitsverbruik (TEC) met 27,8% wordt verminderd. Dit systeem zorgt voor een kortere opwarmtijd, zodat de eerste pagina vanuit de slaapstand in de helft van de tijd wordt afgedrukt.

Compact ontwerp

Met deze zeer compacte zwart-witlaserprinter bent u verzekerd van professionele resultaten en afdrucken van topkwaliteit. Dankzij het compacte design staat de printer nooit in de weg en kunt u uw werkruimte optimaal benutten. Elk onderdeel van het apparaat is geoptimaliseerd om de totale grootte van het apparaat te verkleinen, zonder dat dit invloed heeft op de prestaties.

Betrouwbaar en duurzaam

De MFC-L2960DW biedt uitstekende kwaliteit en optimale betrouwbaarheid met een lange levensduur en minimaal onderhoud. Dankzij het robuuste ontwerp voldoet deze professionele all-in-one zwart-witlaserprinter aan de eisen die gevraagd worden binnen een drukke kantooromgeving.

Brother oplossingen

Automatiseer workflows en verbeter de processen binnen uw bedrijf met diverse Brother Business solutions. Wij bieden een reeks oplossingen voor documentbeheer, beveiliging en workflow, die gemakkelijk aan de MFC-L2960DW kunnen worden toegevoegd om de bedrijfsprocessen verder te verbeteren.

Integratie van software oplossingen van derden

De Brother MFC-L2960DW werkt uitstekend in combinatie met toonaangevende software oplossingen, waaronder Kofax, YSoft en diverse andere pakketten.

We werken nauw samen met onze softwarepartners op het gebied van printbeheer en capture oplossingen, zodat u bestaande workflows kunt transformeren en efficiënter kunt werken. Als u gebruik maakt van een oplossing van derden, kunt u de MFC-L2960DW op maat integreren binnen uw eigen werkprocessen.



Zorgeloos printen met Brother MPS

Brother Managed Print Service (MPS) is voor ondernemers en bedrijven de ideale manier om alles rondom het printen te regelen. De MFC-L2960DW is geschikt voor gebruik met Brother MPS, zodat u kunt profiteren van alle voordelen van dit programma, waaronder automatische levering van cartridges, lage printkosten en service.

- Drastisch besparen op printkosten
- Betalen per print, zonder verplichtingen (maandelijks opzegbaar)
- Automatische en gratis levering van cartridges
- Inclusief reparatieservice op locatie bij storing of defect
- Eenvoudig recyclen van opgebruikte cartridges

Standaard beveiligd

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn.

Beveiliging heeft binnen bedrijven de hoogste prioriteit en steeds meer organisaties verschuiven naar een Zero Trust beveiligingsmodel. Onze specialisten zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen voor onze producten, oplossingen en services. In de ontwerpfase van onze producten volgen wij het 'secure by design' principe. Dit betekent dat we tijdens de productontwikkeling al rekening houden met beveiliging van gegevens.

De MFC-L2960DW biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Deze worden geverifieerd door middel van externe beveiligingscertificaten. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

De MFC-L2960DW beschikt over een flexibele range beveiligingsfuncties en Business solutions die volledig op uw bedrijf kunnen worden afgestemd, zodat u apparatuur gemakkelijk kunt monitoren, controleren en beheren.



De printer beschermt uw gegevens door het risico te verkleinen via de volgende stappen:

Rechten beperken op apparaatniveau - met Secure Function Lock en bedieningsslot, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot specifieke functies.

Apparaatintegriteit behouden - met Runtime Intrusion Detection (RID), Secure Boot, digitaal ondertekende firmware en verbindingen met end-to-end versleuteling, is de printer altijd optimaal beschermd.





Het netwerk wordt beschermd via functies en protocollen die voldoen aan de industriestandaard.

Inbraakbeveiliging (Intrusion protection) - met protocolbeheer, interfacebeperkingen en IPV4-filtering heeft u de flexibiliteit om de apparaatinstellingen aan te passen aan uw bedrijf.

Veilige verbinding - maak veilig verbinding met bekabelde en draadloze netwerken op bedrijfsniveau via IEEE 802.1X connectie.

Veilige encrypted communicatie - door gebruik te maken van flexibele industriestandaarden zoals TLS, SSH, IPSEC, HTTPS en SNMP3, kan uw bedrijf de printer afstemmen op het bestaande netwerk.

Beheren en configureren van het beveiligingsprofiel - met behulp van Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 en de Mass Deployment Tool kan uw bedrijf instellingen wijzigen en uitrollen op hele apparatenpark.

Monitor uw apparatuur - met SIEM-integratie via Syslog kunt u real-time gebruiksinformatie over uw apparaten verzamelen.



Documenten worden beschermd door encryptie, opslagbeveiliging en beveiligde afdrukoplossingen.

Encrypted documentoverdracht - wanneer u een printopdracht van uw PC of laptop naar de printer stuurt, zorgt IPPS/HTTPS-codering ervoor dat uw gegevens versleuteld worden en beveiligd zijn.

Veilige overdracht van scangegevens - of u nu scant naar uw lokale netwerk of via internet met de Brother Web connect app of een cloudservice, uw gegevens worden altijd beveiligd met behulp van TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Niet-permanent intern geheugen - alle printopdrachten worden automatisch gewist tijdens een herstart en gegevens worden opgeschoond, zodat er geen informatie op de printer achterblijft.

Beveiligde vrijgave van printopdrachten - met een SecurePrint oplossing van Brother worden documenten verzameld en pas vrijgegeven wanneer u fysiek bij de printer aanwezig bent om ze op te halen.

Integratie door derden - via de Brother Solutions Interface (BSI) kunnen onze apparaten volledig worden geïntegreerd met documentmanagement software van externe partners zoals Kofax en YSoft. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe om gegevens en documenten te beschermen.



Algemeen

Technologie

Laser

Geheugen

256MB

Bedieningspaneel

8,8 cm LCD
kleurentouchscreen

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Bekabelde netwerk interface

Snel ethernet

Draadloze netwerk interface

2.4GHz en 5GHz ondersteuning

Instelbare snelkoppelingen

Tot 18 gepersonaliseerde snelkoppelingen toevoegen, verwijderen of wijzigen, voor snelle en veilige toegang tot apparaatfuncties.

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde toner, drum, netsnoer, verkorte installatiehandleiding, garantietaart

Printen

Print snelheid (A4)

Enkelzijdig: 34 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: 16 zijden per minuut in zwart-wit

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

Tot 6,9 seconden vanuit standby
Tot 8,1 seconden vanuit slaapstand

Stille modus

Een functie waarmee het printgeluid wordt gereduceerd

Resolutie

Tot 1200 x 1200dpi

Printertalen

PCL6, BR-Script3,
PDF Version 1.7

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen,
12 bitmap lettertypen

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Ingebouwde lettertypen (Postscript)

66 schaalbare lettertypen

Printfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 25 pagina naar één enkele A4 pagina

Poster printen

Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Tonerbespaarstand

Gebruik de tonerbespaarstand om het tonerverbruik te verminderen zonder de afdruksnelheid te beïnvloeden

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

Folder printen

Documenten afdrukken op A5 formaat met behulp van automatisch dubbelzijdig printen

Print profielen

Bewaars uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Handmatig dubbelzijdig printen

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor afwijkende papierformaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een document met 180°

Print melding

Er kan een melding naar uw computer worden gestuurd tijdens het afdrukken

Beveiligd printen

Bescherm printopdrachten met een 4-cijferige code die vereist is om opdrachten op de printer te kunnen vrijgeven en afdrukken

Universal Print (Microsoft 365)

Printen op Brother printers via Universal Print

Printerdriver

Windows

Windows 11
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen via macOS vereist het gebruik van AirPrint.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86_64)

ChromeOS

Ondersteund printen via ChromeOS

PCL Driver

Generieke PCL XL driver
(Windows)
(PCL5e/BRScript)

PostScript universal printer driver

Universele Windows printer driver voor brother printers die lokaal zijn aangesloten of verbonden zijn in het netwerk

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer

Standaard papierlade

250 vel

Handmatige papierinvoer

1 vel

Automatische documentinvoer (ADF)

50 vel

Papier uitvoer

120 vel A4

Enveloppen printen

Vanuit de handmatige papierinvoer

Papierformaten

Standaard papierlade

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)

Handmatige papierinvoer

Breedte 76,2 tot 215,9 mm,
Lengte 127 tot 355,6 mm
Enveloppe: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Breedte: 105 to 216 mm,
Lengte: 147 to 356 mm

Glasplaat scanner

Tot A4 /LTR

Dubbelzijdig printen

A4

Papiertypen en gewicht

Standaard papierlade

Standaard papier, dun papier, gerecycled papier, dik papier 60-163 gr/m²

Handmatige papierinvoer

Standaard papier, briefpapier, dun papier, gerecycled papier, dik papier, bond papier, labels, enveloppen 60-230 gr/m²

ADF

Standaard en gerecycled papier 60-105 gr/m²

Automatisch dubbelzijdig

Standaard papier, dun papier, gerecycled papier 64-105 gr/m²

Printen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile connect app¹⁷ (Android)

Mobiele app voor printen, scannen en apparaat status controleren met mobiele Android smartphones en tablets

Brother Mobile connect app¹⁷ (iPad / iPhone)

Mobiele app voor printen, scannen en apparaat status controleren met iPad en iPhone

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>

Apple AirPrint¹⁷

Printen van, en scannen naar de meest voorkomende bestandstypen vanaf apparaten die AirPrint ondersteunen

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app

Mopria™¹⁷

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service vanaf Android apparaten

Brother Apps¹⁸

Scannen naar mobiel, scannen naar doorzoekbare PDF, fax doorsturen naar cloud/e-mail, scannen naar PowerPoint, scannen naar Excel, scannen naar Word, eenvoudig scannen naar e-mail, Veilig printen vanuit de cloud, Afdrukken via e-mail

Webconnect¹⁸

Printen van, en scannen naar Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote, SharePoint online

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)

Enkelzijdig: 34 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: Ja

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

Tot 8,4 seconden in zwart-wit

Grijswaarden

256 grijsstinten beschikbaar
(8 bit)

Resolutie

Tot 600 x 600 dpi

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 99 kopieën van
elke pagina. Stapelen of sorteren
van afgedrukte documenten

2 in 1 ID kopiëren

Beide zijde van een ID kaart
kopiëren op één A4 vel

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen
tot één enkele pagina A4

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van
documenten, 25% tot 400% in
stappen van 1%

Scannen

Technologie

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scanresolutie vanuit de ADF

600 x 600dpi

Kleurdiepte

30 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Scannen in kleur en zwart-wit

Ja

Scanresolutie vanaf de flatbedscanner

1200 x 1200dpi

Grijswaarden

10 bit kleurverwerking (intern)
8 bit kleurverwerking (extern)

Scan snelheid (A4)³

Enkelzijdig: 22,5 ipm in
zwart-wit en 7,5 ipm in kleur
Dubbelzijdig: 22,5 ipm in
zwart-wit en 7,5 ipm in kleur

Geïnterpoleerde scanresolutie

Scanresolutie softwarematig
verhogen tot maximaal
19.200 x 19.200 dpi

Scannerfuncties

Ondersteunde bestandstypen

Inclusief PDF (PDF/A, beveiligde
PDF, ondertekende PDF,
doorzoekbare¹⁷) JPEG, TIFF

Optimalisatie functies

Automatisch rechtzetten
vanuit ADF
(via iPrint&Scan voor desktop)

Scan profielen¹⁵

Creëer tot 25 netwerk en
FTPS/FTP/Sharepoint
profielen om gemakkelijk
meerdere scaninstellingen te
kiezen en op te slaan

Standaard scanfuncties¹⁷

Scan naar e-mail, OCR,
afbeelding en bestand

Scannen naar Microsoft Office

Scannen naar Microsoft Office
toepassingen: Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Documenten scheiden

Documenten sorteren op basis
van een blanco scheidingsvel of
een specifiek aantal enkelzijdige
afbeeldingen of vellen papier,
zelfs als er meer documenten in
de ADF zijn geplaatst

Scannen naar netwerk¹⁶

Scan naar netwerkmap (SMB),
FTP, FTPS, HTTPS, Scan naar
e-mailserver, SharePoint (On
Premise)

Scanner drivers

Windows

TWAIN en WIA
Windows 11
(32 en 64 bit edities)

macOS

Scannen via macOS vereist
het gebruik van AirPrint. Mac
scanner drivers zijn niet nodig.

Linux

SANE (32 en 64 bit edities)

ChromeOS

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers
en software te downloaden.

Fax

Automatisch dubbelzijdig faxen

Ja

Fax modem

33.600bps (Super G3)

Grijswaarden

256 grijstinten (8 bit)

Geheugen ontvangst

Tot 500 pagina's (ITU-T Test
Chart, Standaard resolutie,
JBIG)

Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht
naar maximaal 250 locaties

Geheugen verzending

Tot 500 pagina's
(ITU-T Test Chart, standaard
resolutie, JBIG)

Faxfuncties

Internet fax (I-Fax)

Fax documenten overal ter
wereld via internet

Fax naar server

Scan een document en verzend
het via het netwerk naar een
aparte faxserver

Automatisch herkiezen

Automatisch herkiezen als de
ontvangende fax bezet is.

Telefoon index

Een elektronische en
alfabetische lijst van opgeslagen
sneltoetsen en groepsnummers

Chain Dialling

Stelt de gebruiker in staat
om meerdere faxnummers
op te slaan in verschillende
snelkieslocaties

Fax doorsturen

Een fax automatisch
laten doorsturen naar een
voorgeprogrammeerd
faxnummer of e-mail

Toegang op afstand

Hiermee kunnen gebruikers op
afstand toegang krijgen tot het
apparaat

Datum en tijd markering

Voegt datum en tijd toe aan alle
ontvangen faxen

Voorblad

Maak aangepaste voorbladen
voor uitgaande faxen

Station ID

Het ID en faxnummer worden
afgedrukt als de kop van elke
verzonden fax

PC-Fax verzenden^{15,18} en ontvangen^{16,18}

Verzend en ontvang faxen
rechtstreeks vanaf een pc
(alleen in zwart-wit)

Error Correction Mode (ECM)

Indien beide apparaten gebruik
maken van ECM, worden fouten
tijdens het verzenden opgemerkt
en de fax opnieuw verzonden

Automatisch verkleinen

Wanneer bij ontvangst een
pagina groter is dan A4, zal de
faxmachine het bericht
automatisch verkleinen tot één
vel A4

Fleet management oplossingen

Unattended installer¹⁶

Drivers en software centraal implementeren of aanpassen

MSI installer¹⁶

Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory®

BRAdmin^{16,17}

Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased printmanagement software

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Eenvoudig printer drivers uitrollen over het netwerk

Mass deployment tool¹⁶

Een configuratie interface om apparaat instellingen te beheren en te implementeren

Status monitor¹⁶

Controleer de status van uw apparaat vanaf uw computer

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17}

Printen, scannen, een voorbeeld bekijken van scans en apparaat status controleren via Windows of macOS

PaperPort SE 14^{16, 17}

Document management software applicatie van Tungsten Automation

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen, handleiding, veelgestelde vragen, probleemoplossing en contact met Brother customer service

Eenvoudige setup

Eenvoudige toegang tot drivers en software voor de installatie van Brother apparaten via support. brother.com

Verbindingen

Bekabelde netwerk interface

Snel ethernet (10Base-T/100Base)

Draadloze netwerk interface

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund)

Ondersteuning voor draadloze installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Draadloze applicaties

Vertical pairing

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen naar mobiele apparaten met Brother Mobile connect app, Airprint en Mopria

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Beveiligingsfuncties

Bekabelde netwerk beveiliging

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*Als internet fax is gedownload

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), *Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*Als internet fax is gedownload

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP client en server, CIFS client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, ICMP, Web services (Print/Scan), Syslog, SNTP client, IMAP4, LDAP/LDAPS

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP client, FTP client en server, CIFS client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, ICMPv6, web services (print/scan), Syslog, SNTP client, IMAP4, LDAP/LDAPS

IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

Secure print

Beveiligde printopdrachten op het apparaat vrijgeven met een 4-cijferige pincode

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

SecureBoot

De integriteit van de firmware wordt gecontroleerd voordat enige gebruikersinteractie wordt toegestaan. Alleen originele Brother-firmware kan worden gebruikt.

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur beschikt over standaard beveiligingsfuncties. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

Firmware encryptie

Tijdens de update wordt de firmware overgedragen via een vertrouwde, met HTTPS versleutelde verbinding

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

Cloud Secure Print

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Bedieningslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 100 gebruikers

SysLog

Geeft een IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

On-Premise Active Directory/LDAP authenticatie

Gebruik de bestaande infrastructuur voor toegang tot Brother apparaten. Via AD / LDAP kunnen medewerkers eenvoudig hun bestaande netwerk inloggegevens gebruiken om toegang te verifiëren

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Printlogboek

Controlemogelijkheden van een logbestand van alle printopdrachten opgeslagen op de CIFS-server met de volgende gegevens: ID, type, naam, gebruiker, datum, tijd, aantal pagina's

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde toner⁷
1 x 1.500 pagina's (zwart)

Standaard tonercartridge⁷
TN-2510 - 1.200 pagina's

Hoge capaciteit tonercartridge⁷
TN-2510XL - 3.000 pagina's

Super hoge capaciteit tonercartridge⁷
TN-2510XXL - 5.000 pagina's

Drum Unit
DR-2510 voor circa 15.000 pagina's
(1 pagina per printopdracht)

Adresboek

Sneltoetsen¹⁷
200 locaties voor e-mailadressen en faxnummers

Groepnummers¹⁷
Opslag voor maximaal 20 groepen

Optionele Brother oplossingen¹⁹

Geschikt voor
Order supplies, Remote panel, Request Help, ThinPrint client, Email Print, SecurePrint+, Barcode Print+, Barcode Utility

Oplossingen van derde partijen

Brother Solutions Interface (BSI)
Open interface platform voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor bedrijven.

Ga voor meer info naar:
<https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

Oplossingen van derde partijen

Geschikt voor diverse, veelgebruikte software oplossingen via Brother BSI, waaronder Tungsten ControlSuite, YSoft, PaperCut, Printix en meer

Afmeting en gewicht

Met verpakking (BxDxH)
600 x 517 x 434 mm - 15,50 kg

Zonder verpakking (BxDxH)
410 x 421 x 319 mm - 12,40 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrucken per maand
Tot 3.500 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten
220-240V
AC 50/60Hz

Omgevingsomstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80 %
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Omgevingsomstandigheden in opslag

Vochtgehalte 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,23}
Kopiëren: 495W
Kopiëren in stille modus: 220W
Printen: 485W
Printen in stille modus: 220W
Gereedstand: 3,3W
Slaapstand: 3,3W
Diepe slaapstand: 0,7W
Uitschakelstand: 0,08W

TEC Value
0.34 kWh/week

Geluidsvermogen¹²

Printen: 6.78B(A)
Standby: niet waarneembaar
Stille modus: 6.12B(A)
Diepe slaapstand: niet waarneembaar

Geluidsdruk¹²

Printen vanaf PC:
Ongeveer 49.0dB(A)
Standby: 30.0db(A)
Stille modus: 44.0db(A)

Tonerbespaarstand

Verminder het tonerverbruik om meer pagina's te printen met een cartridge

- 3 Scan snelheden volgens ISO/IEC 17991
- 7 In overeenstemming met ISO/IEC 19752
- 11 Berekend met 80 g/m² papier
- 12 In overeenstemming met ISO 7779
- 13 In overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0
- 15 Alleen voor Windows en macOS
- 16 Alleen voor Windows
- 17 Optionele download
- 18 Vereist een Internet verbinding
- 19 Vereist een additionele activatie
- 23 Gemeten via ENERGY STAR versie 3.1 testmethod met netwerkconfiguratie



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com